2-9016/9022/9023/9026

Caller ID User's Guide

We bring good things to life.

FCC Registration Information

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Models 2-9016G/9022G/9023G/9026G
15800380 (Rev. 2 E/S)
01-29
Printed in China

Introduction

Your Caller ID unit stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services. You must subscribe to one of these services in order to use this unit.

Your Caller ID unit enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 99 incoming calls sequentially.
- Know who called while you were away.

REMINDER: This product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

Telephone line cord

Caller ID unit

Modular Jack Requirements

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Powering the Caller ID Unit

Installing the Batteries



1. Disconnect the telephone line cords from the back of the unit and wait a few seconds for the unit to go into standby.
2. Use a screwdriver or other flat tool to open the battery compartment door.
3. Insert 3 "AAA" size batteries as shown on the diagram in the battery compartment.
4. Close the battery compartment door securely.

Low Battery Indicator

If the low battery indicator appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace the batteries as soon as possible to guarantee reception of the Caller ID signals.



When you replace the batteries, your Caller ID unit retains stored information for up to 60 seconds. It is still a good idea to write down information that you do not want to lose.

IMPORTANT: If you're not going to use the unit for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

Service

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information, **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date_____Name of store_____

Installation

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Installing Your Caller ID Unit

1. Plug a telephone line cord into either jack on the back of the Caller ID unit and into the modular jack on the wall.
2. Plug another telephone line cord into the remaining jack on the back of the Caller ID unit and into the telephone.

Installation with a Stand-Alone Answering Machine

The answering machine must be set to answer calls after at least 2 rings to properly receive Caller ID information. To use your Caller ID unit with an answering machine:

1. Plug a telephone line cord into either jack on the back of the Caller ID unit and into the modular jack on the wall.
2. Plug another telephone line cord into the remaining jack on the back of the Caller ID unit and into the answering machine's Input/Line jack.
3. Plug a third telephone line cord into the answering machine phone jack and into the telephone.

Two-Line System Installation

You must use two Caller ID units if you want to use Caller ID for both lines. You must also purchase a special two-line triplex adapter.

1. Plug the triplex adapter into your two-line modular wall jack.
2. Plug your two-line phone into the two-line receptacle on the triplex adapter.
3. Plug each Caller ID unit into a single-line receptacle on the triplex adapter.



Operation

Choosing a Language

This unit can display the message indicators in English (default upon initial battery installation), Spanish, or French. To select a language:

1. Press and hold the DELETE button.
2. Then press the right REVIEW button.
3. Release both buttons when the display shows the current language.
4. Use the REVIEW buttons to scroll through the language options.
5. Press DELETE once to save your selection.

Adjusting the Contrast/Viewing Angle

This unit can adjust the contrast/viewing angle of the display for better readability at certain viewing angles. To adjust the contrast/viewing angle:

1. Press and hold the DELETE button.
2. Then press the left REVIEW button.
3. Release both buttons when the display shows the current contrast level.
4. Use the REVIEW button to scroll through the contrast levels. The levels available are 1-5.
5. Press DELETE once to save your selection.

Summary Screen

The Summary Screen shows the current time, current date, and number of new calls to be reviewed. The Summary Screen is displayed until any button is pressed. After the new call is received, the Summary Screen is displayed after 10 seconds and the New Call indicator comes on.

NOTE: The number of new calls is displayed until any new calls have been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

The time and date will be programmed automatically when the first Caller ID information is successfully received.

Receiving and Storing Calls

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time.
The unit can store up to 99 call records. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory.

NEW shows in the display for calls received that have not been reviewed.

Review and Delete Buttons

Review Buttons

- Press the right REVIEW button to see the next record. When all messages have been viewed, the unit displays START/END.
- Press the left REVIEW button to view previous records.

Delete Button

- To permanently delete the call record shown in the display, press the DELETE button once.
- To permanently delete all the call records, press and hold the DELETE button for about 3 seconds and release when the display shows DELETE ALL? Press the DELETE button once again to delete all records, or if you don't wish to delete all records, do not touch any buttons and the unit will timeout after 10 seconds, keeping the records.



Message Indicators

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

NO CALL	The caller memory is empty.
UNKNOWN CALL	The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN NAME* appears with a calling number, the name information was not available for that number.
REPLACE BATTERY	Battery power level is low and batteries must be replaced.
BLOCKED CALL	The caller of the incoming call is registered as "Private Number" and their Caller ID information is withheld.
ERROR	Caller ID information has been corrupted during transmission.
NO DATA	No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been activated.
START/END	You are at the beginning or the end of the Caller ID records.

Troubleshooting Tips

No Dial Tone on the Phone Attached to the Caller ID Unit

- Check all cabling to make sure that all connections are secure.

No Display

- Check for proper battery installation.

No Information is Shown After the Phone Rings

- Be sure to wait until the second ring before answering.

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Atlinks accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

2-9016/9022/9023/9026
Manual del Usuario para Identificador de Llamadas

Creamos cosas buenas para la vida.

Información de la Registración de la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora está conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Models 2-9016G/9022G/9023G/9026G
15800380 (Rev. 2 E/S)
01-29
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) ® Registrada(s)

Introducción

Su identificador de llamadas guarda y muestra la información especifica que la compañía telefónica local suministra a los abonados que cuentan con un servicio de identificación de llamadas. Para usar este aparato, usted deberá suscribirse a este tipo de estos servicios.

El aparato con identificación de llamadas le permite:

- Identificar las llamadas antes de contestar el teléfono
- Ver la fecha y hora de cada llamada
- Grabar hasta 99 llamadas que entran, en secuencia.
- Saber quién llamó mientras estaba ausente

OBSERVACIÓN: este producto requiere que esté suscrito al servicio de identificación de llamadas que brinda su compañía telefónica local.

Preparación

Verificación de las Piezas

Asegúrese de que la caja contiene lo siguiente:

Cable de conexión a la línea telefónica

Identificador de llamadas

Requisitos de Conexión

Se requiere un jack modular RJ11C, que es el tipo de jack más común y puede parecerse a la ilustración aquí. Si Ud. no tiene un jack modular, llame a su compañía telefónica local para información sobre la instalación del jack requerido.

Alimentación

Instalación de las Pilas

1. Desconecte los cables de la línea telefónica de la parte trasera del aparato y espere unos segundos a que el aparato se ponga en modalidad de alerta.
2. Con un destornillador u otra herramienta plana abra la puerta del compartimiento de pilas.
3. Coloque las 3 pilas AAA, tal como aparece en el diagrama del compartimiento.
4. Cierre bien la puerta del compartimiento.



Indicador de Pilas Descargadas

Si el indicador de pilas descargadas ("low battery") aparece en la pantalla, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted cambie las baterías tan pronto como sea posible para garantizar la recepción de las señales del identificador de llamadas.





Cuando cambie las baterías, su identificador de llamadas retiene información hasta 60 segundos. Es una buena idea, sin embargo, anotar la información que no quiere usted perder.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el aparato durante más de 30 días, quite las baterías porque éstas pueden tener fugas y dañar el aparato.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA, Inc. podrian anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envie sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Ésta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____Nombre de la tienda_____

Instalación

Información Importante sobre la Instalación

- Nunca conecte los cables telefónicos durante una tormenta eléctrica.
- Nunca toque los terminales ni los cables telefónicos sin aislación, a menos de que la línea haya sido desconectada en la interfase con la red.
- Tome precauciones al instalar o modificar las líneas telefónicas.

Instalación del Aparato

1. Conecte el cable de la línea telefónica en cualquiere de los contactos en la parte de atrás del aparato Indentificador de Llamadas y en el Contacto Modular en la pared.
2. Conecte otro cable de línea telefónica en el contacto resante localizado en la parte de atrás del aparato, en el teléfono.

Instalación con Aparato de Contestadora Independiente

Para que la información sobre la llamada se registre, el contestador deberá programarse para responder después del segundo toque de timbre por lo menos. Para usar este aparato con un contestador:

1. Conecte el cable de la línea telefónica en cualquiera de los contactos en la parte de atrás del aparato Indentificador de Llamadas y en el Contacto Modular en la pared.
2. Conecte otro cable de línea telefónica en el contacto restante localizado en la parte de atrás del aparato, en el contacto marcado "Input/Line" en la contestadora.
3. Conecte un tercer cable de línea telefónica en el contacto de la contestadora marcado "Phone" y en el teléfono.

Instalación con un Sistema de Doble Línea

Si quiere utilizar ambas líneas, deberá tener dos identificadores. Además será necesario comprar un adaptador triple.

1. Enchufe el adaptador triple en su jack modular de dos líneas.
2. Enchufe su teléfono para dos líneas en la entrada para dos líneas del adaptador triple.
3. Enchufe cada uno de los identificadores en la entrada para una línea del adaptador triple.



Funcionamiento

Elección de un Idioma

El aparato puede mostrar los indicadores en Inglés (estará programado cuando se instala la batería inicialmente), Español o Francés. Para seleccionar un idioma:

1. Oprima y sostenga el botón de borrar ("Delete")
2. Entonces oprima el botón para revisar ("REVIEW") de la derecha.
3. Suelte ambos botones cuando la pantalla muestra el idioma deseado.
4. Use los botones para revisar ("REVIEW") para recorrer las opciones de idioma.
5. Oprima el botón para borrar ("DELETE") una vez para almacenar su selección.

Ajuste del Contraste/ Ángulo de Visión

Este aparato puede ajustar el ángulo de Contraste/ Visión de la pantalla para su comodidad para leer desde ciertos ángulos. Para ajustar el ángulo de Contraste/ Visión:

1. Oprima y sostenga el botón de borrar ("Delete")
2. Entonces oprima el botón para revisar ("REVIEW") de la izquierda.
3. Suelte ambos botones cuando la pantalla muestra el nivel de contraste deseado.
4. Oprima el botón para revisar ("REVIEW") para recorrer los niveles de contraste. Los niveles disponibles son 1-5.
5. Oprima el botón para borrar ("DELETE") una vez para almacenar su selección.

Pantalla de Resumen

La Pantalla Resumen le indica la hora actual, fecha actual, y el número de llamadas esperando ser revisadas. La Pantalla Resumen se muestra hasta que algún botón sea oprimido. Después de que la llamada nueva es recibida, la Pantalla Resumen se muestra durante 10 segundos y después el indicador de llamada nueva (New Call) aparecerá.

NOTA: El número de llamadas nuevas se muestra hasta que cualquier llamada nueva ha sido revisada.

OBSERVACIÓN: Pregunte a su compañía telefónica local si ofrece servicio de identificación de llamadas con los nombres de los abonados.

La hora y fecha serán programadas automaticamente cuando la información de la primera llamada en el identificador de llamadas es recibida con éxito.

Recepción y Almacenaje de Llamadas

Este aparato recibe y muestra la información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, la fecha y hora ; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

El aparato puede almacenar hasta 99 relaciones de datos. Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automaticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria.

La indicación "NEW" se muestra en la pantalla para llamadas que han sido recibidas pero no revisadas.

Botones para Revisar y Borrar

Botones para Revisar

- Oprima el botón para revisar ("REVIEW") de la derecha para ver el dato siguiente. Cuando todos los mensajes se han visto, la pantalla muestra la indicación "START/ END."
- Oprima el botón para revisar ("REVIEW") de la izquierda para ver datos anteriores.

Botón para Borrar

- Para borrar permanentemente un dato mostrado en la pantalla, oprima el botón de borrar "Delete" una vez.
- Para borrar permanentemente todos los datos de llamadas, oprima y sostenga el botón "DELETE" durante aproximadamente 3 segundos y suelte cuando la pantalla muestre la indicación "DELETE ALL?" Oprima el botón para borrar ("DELETE") una vez más para borrar todos los datos, o si usted no desea borrar todos los datos, no toque ningún botón y el aparato cancelará después de 10 segundos, manteniendo todos los datos.



Mensajes Indicadores

A continuación se da la lista de los mensajes que aparecen en el aparato:

NO LLAMADA	La memoria está vacía.
LLAMADA	La llamada que está entrando no tiene servicio de Identificador de
DESCONOCIDA	Llamadas o el área de servicio de la persona que llama no está asociado con el suyo. Si la leyenda "Unknown Name" aparece con un número telefónico, quiere decir que la información de nombre no estuvo disponible para ese número en particular.
REMPLACE LA PILA	La pila está descargada.
LLAMADA BLOQUEADA	La información sobre el abonado es confidencial y por lo tanto no puede divulgarse.
ERROR	La información del indentificador de Llamadas ha sido alterada durante la transmisión.
NO HAY INFORMACIÓN	Ninguna señal de Identificador de Llamadas ha sido identificada, o el servicio de Identificador de Llamadas no ha sido activado.
PRINCIPIO/FIN	Usted está al principio o al final de los datos del Caller ID.

Consejos para Detección de Fallas

No hay tono en el teléfono conectado al identificador de llamadas

- Verifique todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones están bien ajustadas.

No hay mensajes en el visor

- Verifique la instalación de las pilas.

No aparece ninguna información depués de que suena el teléfono

- Espere que el timbre suene por segunda vez antes de contestar.

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:
- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:
- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:
- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantia por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:
- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venian con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Atlinks no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:
- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Limitaciones sobre la Garantía:
- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:
- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:
- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.